



SLC RF/AC-PUSHDIM TO DALI DT8 RGB/RGBW CONVERTER

RF für DALI Gruppen- und Szenensteuerung. Steuert RF-Wandpanel / Fernbedienung und Converter-Signal auf DALI-Bus.

Technische Daten	
Produktnummer	S21024
Anzahl Dali-Adressen	1
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Außenfarbe	Weiss
Dimmung DSI	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung RF	Ja
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmschnittstelle	Tastdimmer
DALI-bus Stromverbrauch (mA)	8 mA
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Eingang	
Anschluss (Eingang)	L`N Schraubverbindung
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	45 mm



Höhe	20.5 mm
Länge	46 mm
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group