

SLC POWER SUPPLY CV RF 24V 50W

PWM PUSHDIM



Betriebsgerät mit eingebautem PWM-Dimmer. Sowohl mit Tastdimmer als auch mit verschiedenen Fernbedienungen dimmbar - und damit ein einfaches und praktisches Betriebsgerät. Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Für 24V LED-Strips und andere Artikeln mit 24V Betriebsspannung.

Technische Daten	
Produktnummer	S32001
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Außenfarbe	Weiss
Dimmung DSI	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung RF	Ja
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmschnittstelle	Tastdimmer
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Eingang	
Anschluss (Eingang)	L`N Schraubverbindung
Leistungsfaktor	0.9
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein



24.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Ausgang	
Ausgangsspannung	24.0 - 24.0 V
Ausgangsleistung	5.0 - 50.0 W
Ausgangsstrom	208.0 - 2080.0 mA
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	50 mm
Höhe	32 mm
Länge	210 mm
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group